

## Konfiguracja iMDB – wejście bramka

iMDB Config ⓘ > ☰ COM55 \_ X

Min/max kredyt

Minimalny	PLN	Maksymalny	PLN
1,00		50,00	

Kredyt

AUTO  URZĄDZENIE  PRODUKT

Właściwości impulsu

Pauza	ms	Długość	ms	Kwota na impuls	PLN
100		100		1,00	

Parametr impulsu

SERIA  POJEDYŃCZY

Stan wyjścia  NO  NC

WYŚLIJ >

iMDB Config ⓘ > ☰ COM55 \_ X

Czas niedostępności urządzenia  s

Czas wyboru produktu  s

Oczekiwanie na wydanie produktu  s

Obsługa wyświetlacza

Adres wyświetlacza

Anulowanie transakcji

POOL / DIRECT

Obsługa hoopera

Obsługa stanowisk

Poziom MDB

WYŚLIJ >

iMDB Config ⓘ > ☰ COM55 \_ X

Bonusy

	Cena	Bonus	Stanowisko
Produkt nr. 1	8,00 PLN	0	1
Produkt nr. 2	8,00 PLN	0	1
Produkt nr. 3	8,00 PLN	0	1
Produkt nr. 4	8,00 PLN	0	1
Produkt nr. 5	8,00 PLN	0	1
Produkt nr. 6	8,00 PLN	0	1
Produkt nr. 7	8,00 PLN	0	1
Produkt nr. 8	8,00 PLN	0	1

WYŚLIJ >